DMX CHART

Nitec LED Blinder II

Model LEDNIT230 · Prepared by Krank'd · krankd.com.au

Hire this fixture from Krank'd

1Ch 2Ch 4Ch 7Ch

1Ch

1CH	VALUE	FUNCTION
1	000-255	**Dimmer** · 0–100%

2Ch

2CH	VALUE	FUNCTION
1	000-255	**Dimmer Head 1** · 0–100%
2	000-255	**Dimmer Head 2** · 0–100%

4Ch

4CH	VALUE	FUNCTION
1	000-255	**Master Dimmer** · 0–100%
2	000-255	**Dimmer Head 1** · 0–100%
3	000-255	**Dimmer Head 2** · 0–100%
4		**Strobe**
	000-010	No Function
	011-255	Strobe frequency slow to fast

7Ch

7CH	VALUE	FUNCTION
1	000-255	**Master Dimmer** · 0–100%
2	000-255	**Dimmer Head 1** · 0–100%
3	000-255	**Dimmer Head 2** · 0–100%
4		**Strobe**
	000-010	No Function
	011-255	Strobe frequency slow to fast
5		**Auto Show (Macros)**
	000-010	No Function
	011-040	Program 1
	041-080	Program 2
	081-120	Program 3
	121-170	Program 4
	171-220	Program 5
	221-255	Program 6
6	000-255	**Auto Show Speed** · Speed slow to fast
7		**Dimmer Speed**
	000-051	Menu Set
	052-101	Linear Dimmer Curve
	102-152	Dimmer Curve 1 (fast)

7CH	VALUE	FUNCTION
	153-203	Dimmer Curve 2
	204-255	Dimmer Curve 3 (slow)